



102MX

Mélangeur Audio stéréo 2 canaux



Le **102MX** est un mixeur audio haute performance 2 canaux stéréo avec niveau ligne et micro. Il mélange entrée niveau ligne avec soit une entrée micro ou une seconde entrée niveau ligne et produit une sortie mixée.

FEATURES

- Rapport S/N - 69dB.
- Réglage niveau (Gain) - Ligne 1 (ou microphone), ligne 2, et niveau général.
- Entrée Microphone sélectionnable - Micro Dynamique ou à condensateur avec alimentation.
- Sélecteur Talkover - Entrée Microphone mute la sortie ligne audio quand le microphone détecte un son.
- Compact Kramer TOOLS™ - Fait partie de la famille de solutions compactes, de haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™.

102MX

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	Micro/Ligne 1 : 10 mV / 1,6 k Ω , 1 Vcc / 10 k Ω sur connecteur casque 6,5 mm. Ligne 2 : 1 Vcc / 10 k Ω , stéréo sur connecteurs RCA.
SORTIES:	Niveau ligne, stéréo, jusqu'à 5,6 Vcc à 150 Ω sur connecteurs RCA.
BANDE PASSANTE (-3dB):	100 kHz.
GAIN:	-12dB à 68.5dB (mic); -12dB à +8.8dB (ligne).
PHASE DIFF:	0.05Deg.
RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT:	69dB
CONTROLES:	Réglages Mic/line 1 Level, Line 2 Level, Master Level. Sélection micro Condensateur/Dynamique, Line/Mic, Talk-Over.
DISTORSION HARMONIQUE TOTALE	0.018%.
AUDIO + BRUIT:	
2ème HARMONIQUE:	0.002%.
ALIMENTATION:	12 VDC, 40 mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS:	Environ 0.25kg.
ACCESSOIRES:	Alimentation, support de montage
OPTIONS:	Adaptateur rack 19" RK-3T.

